LED GPS


Connecta la teva balisa


inspide.

Multilingual manuals

vika

MANUAL D'USUARI (CAT)





INTRODUCCIÓ

Moltes gràcies per adquirir LED GPS. Aquest és un dispositiu de preseñalització d'emergència homologat segons la normativa espanyola vigent, d'ús legal des de juliol de 2021 i obligatori a Espanya a partir de gener de 2026.

Aquest dispositiu està dissenyat per evitar que el conductor surti del vehicle a senyalitzar la seva posició amb el triangle durant una parada d'emergència. Aquesta balisa es pot utilitzar a Espanya com a alternativa legal als triangles d'emergència des de 2021

FUNCIONAMENT

La balisa està dissenyada per emetre potents destells que alerten visualment a la resta d'usuaris de la via on es trobi. Al mateix temps, el seu LED GPS comunicarà la posició exacta del vehicle al servei DGT3.0 que la transmetrà a la resta de conductors a través de mitjans digitals i el sistema d'alertes LINCE.

Encès i apagat del dispositiu:

1- Premi el botó (1) per activar la balisa. Aquesta començarà a emetre destells
2- Situï la balisa a la part més alta del seu vehicle i que pugui ser vist per la resta d'usuaris de la via per on circuli. Si no pot fer-ho, intenti col·locar la balisa al lloc més visible possible
3- Als 100s de la seva activació, el dispositiu connectarà automàticament amb el Punt d'Accés Nacional (NAP) que enviarà els missatges al sistema DGT3.0
4- Quan la situació d'emergència conclogui, premi novament el botó superior (1) per apagar el dispositiu. En aquest instant, un últim missatge s'enviarà a DGT3.0 per comunicar la desactivació de la balisa

Comprovació de l'estat de la pila:

1- Premi el botó superior (1) durant +3s.
2- S'il·luminaran els leds informant la càrrega de la pila:
   · 6 leds: nivell de càrrega alta
   · 4 leds: nivell de càrrega mitjà
   · 2 leds: nivell de càrrega baixa
   · 0 leds: pila sense càrrega

CONECTIVITAT

Visitant la web www.validatuv16.com o escanejant el codi QR d'Inspide, podrà registrar-se i obtenir serveis addicionals per a la balisa en el seu telèfon mòbil o en la pròpia web d'Inspide.

MANTENIMENT

Guardi el dispositiu en un lloc segur dins del vehicle, fàcilment accessible des de la posició del conductor. Aquest lloc ha d'estar protegit de la llum solar directa i allunyat de fonts de calor i/o humitat. En tractar-se d'un dispositiu lluminós, haurà de mantenir la tulipa (2) sempre neta i protegida de possibles cops i esgarrapades. La tulipa no es pot netejar amb productes abrasius. Eviti guardar altres objectes en contacte directe amb la balisa per evitar activacions involuntàries.

La balisa LED GPS es pot instal·lar sobre un suport metàl·lic adhesiu per utilitzar la balisa sobre superfícies no ferromagnètiques (suport no inclòs). Per protegir la balisa, recomanem adquirir l'estoig de la balisa LED GPS. Més informació a: www.led-gps.com

COMUNICACIÓ I DADES

LED GPS incorpora una e-sim gestionada per Telefónica Tech i un mòdul de comunicacions NBIoT / GNSS. El servei de comunicació de Telefónica està inclòs en el preu de compra del producte per un període de 13 anys a comptar des de la fabricació del dispositiu i sense cap limitació de dades. El venciment d'aquest servei està marcat a la base de la balisa i de l'embalatge. El període del servei és ampliable. Aquesta ampliació es podrà contractar a través de la web www.led-gps.com. Per a això, és imprescindible aportar el número d'ID que es troba a la base (6). L'enviament dels missatges es realitza de manera anònima, cap dada personal de l'usuari serà facilitada al servei DGT3.0 o a la resta de conductors amb la balisa activada.

AVÍS DE SEGURETAT

Abans del primer ús, llegeixi acuradament aquest manual i segueixi les indicacions del fabricant. Conservi en lloc segur aquest manual per a futures consultes. Aquest manual pot ser modificat sense previ avís. Si desitja accedir a la informació actualitzada d'aquest manual, visiti la web www.led-gps.com.

Aquest dispositiu no és una joguina i no ha de ser utilitzat ni manipulat per menors d'edat sense la supervisió d'un adult. Aquest dispositiu ha de ser utilitzat únicament en les situacions per a les quals ha estat dissenyat, respectant sempre la legalitat vigent. L'ús indegut del dispositiu pot generar sancions econòmiques o penals.

Aquest dispositiu està dissenyat per operar a Espanya, a través del servei de comunicació ofert per Telefónica, connectant amb el Punt d'Accés Nacional (NAP). És per això que, si es viatja fora d'Espanya, haurà de consultar quin sistema de senyalització de perill s'utilitza en cada país per on es vagi a circular per complir així amb la normativa de trànsit de cadascun. Aquest producte conté imants (5),

per la qual cosa no ha d'acostar-se a altres dispositius electrònics sensibles a les radiacions magnètiques, com marcapassos o aparells mèdics. Aquest dispositiu utilitza la radiofreqüència Narrow Band que resulta segura per a la salut humana, ja que la seva emissió es troba dins dels límits legals permesos. Però seguint les indicacions disposades en la normativa EN50385:2017, el dispositiu s'haurà d'utilitzar a una distància superior als 11cm de qualsevol persona. Aquest dispositiu pot generar calor de manera puntual i durant un ús continuat. És per això que no ha de manipular la pila mentre es trobi calenta i recomanem esperar 5 minuts abans d'accedir a ella. L'ús d'aquesta balisa lluminosa no eximeix d'utilitzar també els llums d'emergència del propi vehicle durant una hipotètica parada d'emergència. Aquesta balisa evita que l'usuari surti del vehicle a senyalitzar-lo. Però si l'usuari sortís, recordem que és obligatori vestir un xaleco reflectant i mantenir-se fora dels límits de la via.

NORMATIVA I CERTIFICACIÓ

Aquest dispositiu està homologat a Espanya per un laboratori certificat segons la normativa UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 com a senyal de preseñalització d'emergència del tipus V16, tal com es recull a l'Annex XI del Reglament General de Vehicles, modificat pels Reials Decrets 159/2021 i 1030/2022.

El certificat de la balisa LED GPS està disponible per a la seva consulta i verificació a la web oficial de la DGT: www.dgt.es

GARANTIA

La balisa LED GPS té una garantia limitada per defectes de materials o fabricació que cobreix un període de 3 anys des de la compra del producte per part de l'usuari, amb excepció de la pila 9V el venciment de la qual està marcat a la pròpia pila. Aquesta garantia només es podrà reclamar presentant la factura de compra original i el número d'ID (6).

La garantia no cobreix els danys produïts pel desgast habitual dels components de la balisa, el mal ús o ús indegut de la balisa, cops ocasionats a la balisa, la instal·lació incorrecta del dispositiu, les modificacions o reparacions realitzades sense autorització.

CONTINGUT

1 balisa LED GPS, 1 manual d'usuari, 1 pila 9V (6LR61) preinstal·lada

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Protecció: IP54	Il·luminació: 360° eix y / ±8° eix x
Resistència: 180Pa	Freqüència: 0,8-1Hz
T. operació: -10°C/+50°C	Color: Groc auto
Alimentació: 1 pila 9V (6LR61)	Autonomia: 2,5h

Si teniu alguna consulta, envieu un email a: info@vika1.com

vika · Conectada con Telefónica Tech