LED GPS


Conecta tu baliza


inspide.

Multilingual manuals

vika

MANUAL DE USUARIO (ES)





INTRODUCCIÓN

Muchas gracias por adquirir LED GPS. Este es un dispositivo de preseñalización de emergencia homologado según la normativa española vigente, de uso legal desde julio de 2021 y obligatorio en España a partir de enero de 2026. Este dispositivo está diseñado para evitar que el conductor salga del vehículo a señalizar su posición con el triángulo durante una parada de emergencia. Esta baliza se puede utilizar en España como alternativa legal a los triángulos de emergencia desde 2021.

FUNCIONAMIENTO

La baliza está diseñada para emitir potentes destellos que alertan visualmente al resto de usuarios de la vía donde se encuentre. Al mismo tiempo, su LED GPS comunicará la posición exacta del vehículo al servicio DGT3.0 que la trasmitirá al resto de conductores a través de medios digitales y el sistema de alertas LINCE.

Encendido y apagado del dispositivo:

1- Presione el botón (1) para activar la baliza. Esta empezará a emitir destellos
2- Sitúe la baliza en la parte más alta de su vehículo y que pueda ser visto por el resto de usuarios de la vía por dónde circule. Si no puede hacerlo, trate de colocar la baliza en el lugar más visible posible
3- A los 100s de su activación, el dispositivo conectará automáticamente con el Punto de Acceso Nacional (NAP) que enviará los mensajes al sistema DGT3.0
4- Cuando la situación de emergencia concluya, presione nuevamente el botón superior (1) para apagar el dispositivo. En este instante, un último mensaje se enviará a DGT3.0 para comunicar la desactivación de la baliza

Comprobación del estado de la pila:

1- Pulse el botón superior (1) durante +3s
2- Se iluminarán los leds informando la carga de la pila:
· 6 leds: nivel de carga alta
· 4 leds: nivel de carga media
· 2 leds: nivel de carga baja
· 0 leds: pila sin carga

CONECTIVIDAD

Visitando la web www.validatuv16.com o escaneando el código QR de Inspide podrá registrarse y obtener servicios adicionales a través de la aplicación móvil (Whastapp) o en la web de Inspide.

MANTENIMIENTO

Guarde el dispositivo en un lugar seguro dentro del vehículo, fácilmente accesible desde la posición del conductor. Este lugar debe estar protegido de la luz solar directa y alejado de fuentes de calor y/o humedad.
Al tratarse de un dispositivo luminoso, deberá mantener la tulipa (2) siempre limpia y protegida de posibles golpes y arañazos. La tulipa no se puede limpiar con productos abrasivos. Evite guardar otros objetos en contacto directo con la baliza para evitar activaciones involuntarias. La baliza LED GPS se puede instalar sobre un soporte metálico adhesivo para utilizar la baliza sobre superfícies no ferromagnéticas (soporte no incluido). Para proteger la baliza, recomendamos adquirir el estuche de la baliza LED GPS. Más información en: www.led-gps.com

COMUNICACIÓN Y DATOS

LED GPS incorpora una e-sim gestionada por Telefónica Tech y un módulo de comunicaciones NBIoT / GNSS. El servicio de comunicación de Telefónica está incluido en el precio de compra del producto por un periodo de 13 años a contar desde la fabricación del dispositivo y sin ninguna limitación de datos. El vencimiento de este servicio está marcado en la base de la baliza y del embalaje. El periodo del servicio es ampliable. Dicha ampliación se podrá contratar a través de la web www.led-gps.com. Para ello, es imprescindible aportar el número de ID que se encuentra en la base (6). El envío de los mensajes se realiza de manera anónima, ningún dato personal del usuario será facilitado al servicio DGT3.0 o al resto de conductores con la baliza activada.

AVISO DE SEGURIDAD

Antes del primer uso, lea cuidadosamente este manual y siga las indicaciones del fabricante. Conserve en lugar seguro este manual para futuras consultas. Este manual puede ser modificado sin previo aviso. Si desea acceder a la información actualizada de este manual, visite la web www.led-gps.com.

Este dispositivo no es un juguete y no debe ser utilizado ni manipulado por menores de edad sin la supervisión de un adulto.

Este dispositivo debe ser utilizado únicamente en las situaciones para las que ha sido diseñado, respetando siempre la legalidad vigente. El uso indebido del dispositivo puede generar sanciones económicas o penales.

Este dispositivo está diseñado para operar en España, a través del servicio de comunicación ofrecido por Telefónica, conectando con el Punto de Acceso Nacional (NAP). Es por ello que, si se viaja fuera de España, deberá consultar qué sistema de señalización de peligro se utiliza en cada país por donde se vaya a

circular para cumplir así con la normativa de tráfico de cada uno.

Este producto contiene imanes (5), por lo que no debe acercarse a otros dispositivos electrónicos sensibles a las radiaciones magnéticas, como marcapasos o aparatos médicos.

Este dispositivo utiliza la radiofrecuencia Narrow Band que resulta segura para la salud humana, puesto que su emisión se encuentra dentro de los límites legales permitidos. Siguiendo las indicaciones dispuestas en la normativa EN50385:2017, el dispositivo se deberá utilizar a una distancia superior a los 11cm de cualquier persona.

Este dispositivo puede generar calor de manera puntual y durante un uso continuado. Es por ello que no debe manipular la pila mientras se encuentre caliente y recomendamos esperar 5 minutos antes de acceder a ella.

El uso de esta baliza luminosa no exime de utilizar también las luces de emergencia del propio vehículo durante una hipotética parada de emergencia. Esta baliza evita que el usuario salga del vehículo a señalizarlo. Pero si el usuario saliese, recordamos que es obligatorio vestir un chaleco reflectante y mantenerse fuera de los límites de la via.

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN

Este dispositivo está homologado en España por un laboratorio certificado según la normativa UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 como señal de preseñalización de emergencia del tipo V16, tal y como se recoge en el Anexo XI del Reglamento General de Vehículos, modificado por los RD 159/2021 y 1030/2022. El certificado de la baliza LED GPS está disponible para su consulta y verificación en la web oficial de la DGT: www.dgt.es

GARANTÍA

La baliza LED GPS tiene una garantía limitada por defectos de materiales o fabricación que cubre un periodo de 3 años desde la compra del producto por parte del usuario, con excepción de la pila 9V cuyo vencimiento está marcado en la propia pila. Esta garantía sólo se podrá reclamar presentando la factura de compra original y el número de ID (6).

La garantía no cubre los daños producidos por el desgaste habitual de los componentes de la baliza, el mal uso o uso indebido de la baliza, golpes ocasionados a la baliza, la instalación incorrecta del dispositivo, las modificaciones o reparaciones realizadas sin autorización.

CONTENIDO

1 baliza LED GPS, 1 manual de usuario, 1 pila 9V (6LR61) preinstalada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Protección: IP54	Iluminación: 360° eje y / ±8° eje x
Resistencia: 180 Pa	Frecuencia: 0,8-1Hz
T. operación: -10°C/+50°C	Color: Amarillo auto
Alimentación: 1 pila 9V (6LR61)	Autonomía: 2,5h

Si tiene alguna consulta, envíe un email a: info@vika1.com

vika · Conectada con Telefónica Tech