LED GPS


Konektatu zure baliza


inspide.

Multilingual manuals

vika

ERABILTZAILE ESKULIBURUA (EUS)





SARRERA

Eskerrik asko LED GPS erostea erabakitzeagatik. Hau larrialdietarako aurreseinaleztapen gailu bat da, Espainiako araudiaren arabera homologatua, 2021eko uztailaz geroztik legez erabilgarria eta 2026ko urtarriletik aurrera Espainian derrigorrezkoa izango dena. Gailu hau diseinatuta dago gidaria ibilgailutik irten ez dadin larrialdi batean bere posizioa triangeluarekin seinalatzeko. Baliza hau Espainian erabil daiteke larrialdietarako triangeluen legezko alternatiba gisa 2021az geroztik.

FUNTZIONAMENDUA

Baliza diseinatuta dago beste bide erabiltzaileei kokapena ikusmen bidez ohartarazteko potentzia handiko distirak igortzeko. Aldi berean, bere LED GPSak ibilgailuaren kokapen zehatza DGT3.0 zerbitzuari jakinaraziko dio, eta honek beste gidariei transmitituko die bitarteko digitalen eta LINCE alerta sistemaren bidez.

Gailua piztea eta itzaltzea:

1- Sakatu botoia (1) baliza aktibatzeko. Honek distirak igortzen hasiko da

2- Jarri baliza zure ibilgailuaren punturik altuenean, beste bide erabiltzaileek ikus dezaten. Hori egin ezin baduzu, saiatu baliza ahalik eta ikusgarrien dagoen tokian jartzen

3- Aktibatu eta 100 segundo igaro ondoren, gailuak automatikoki konektatuko du Puntu Nazionalera (NAP), eta honek mezuak DGT3.0 sistemara bidaliko ditu

4- Larrialdi egoera amaitzean, sakatu berriro goiko botoia (1) gailua itzaltzeko. Une honetan, azken mezu bat bidaliko da DGT3.0ra baliza desaktibatu dela jakinarazteko

Pilaren egoera egiaztatzea:

1- Sakatu goiko botoia (1) 3 segundo baino gehiagoz

2- LEDak piztuko dira pilaren karga maila adieraziz:

- 6 LED: karga maila altua
- 4 LED: karga maila ertaina
- 2 LED: karga maila baxua
- 0 LED: kargarik gabe

KONEKTIBITATEA

www.validatuv16.com webgunean edo Inspide QR kodea eskaneatzen baduzu, zure telefono mugikorrean edo Inspide webgunean balizarekin erregistra zaitezke eta zerbitzu osagarriak eskura ditzakezu..

MANTENTZEA

Gorde gailua ibilgailuaren barruan leku seguru batean, gidariaren posiziotik erraz eskuragarri. Leku hau eguzki-argitik babestuta egon behar da eta bero-iturrietatik eta/edo hezetasunetik urrun. Gailu argitsu bat denez, beti garbi eta kolpe eta marraduratik babestuta mantendu behar duzu tulipa (2). Tulipa ezin da garbitu produktu urratzaileekin. Saihestu beste objektuak balizarekin kontaktu zuzenean gordetzea aktibazio involuntarioak ekiditeko. LED GPS baliza gainazal ez-ferromagnetikoetan erabiltzeko euskarri metaliko itsaskor batean instalatu daiteke (euskarri ez dago barne). Baliza babesteko, gomendatzen dugu LED GPS balizaren estalkia erostea.

Informazio gehiago: www.led-gps.com

KOMUNIKAZIOA ETA DATUAK

LED GPSak Telefónica Tech-ek kudeatutako e-sim bat eta NBIoT / GNSS komunikazio modulu bat ditu. Telefónicaren komunikazio zerbitzua produktuaren erosketa prezioan sartuta dago, gailua fabrikatu zenetik 13 urteko epean, datu mugarik gabe. Zerbitzu honen iraungitze data balizaren eta ontziaren oinarrian markatuta dago. Zerbitzu epea luzagarria da. Luzapen hau www.led-gps.com. webgunearen bidez kontratatu daiteke. Horretarako, ezinbestekoa da oinarrian dagoen ID zenbakia ematea (6). Mezuak modu anonimoan bidaltzen dira; erabiltzailearen datu pertsonalik ez zaio emango DGT3.0 zerbitzuari edo baliza aktibatuta duten beste gidariei.

SEGURTASUN OHARRA

Lehenengo erabilera baino lehen, irakurri arretaz eskuliburu hau eta jarraitu fabrikatzailearen jarraibideak. Gorde eskuliburu hau leku seguru batean etorkizuneko kontsultetarako. Eskuliburu hau alda daiteke aurretik jakinarazi gabe. Eskuliburu honen eguneratutako informazioa eskuratu nahi baduzu, bisitatu www.led-gps.com webgunea. Gailu hau ez da jostailu bat eta ez da adingabeek erabili edo manipulatu behar heldu baten zaintzarik gabe. Gailu hau diseinatu den egoeretan bakarrik erabili behar da, beti indarrean dagoen legezko araudia errespetatuz. Gailuaren erabilera desegokiak zigor ekonomiko edo penalak ekar ditzake. Gailu hau Espainian funtzionatzeko diseinatuta dago, Telefónicak eskaintzen duen komunikazio zerbitzuaren bidez, Puntu Nazionalarekin (NAP) konektatuz. Horregatik, Espainiatik kanpo bidaiatzen bada, kontsultatu behar da zein arrisku seinaleztapen sistema erabiltzen den herrialde bakoitzean, herrialde bakoitzeko trafiko araudia betetzeko. Produktu honek imanak ditu (5), beraz, ez da hurbildu behar erradiazio magnetikoarekiko sentikorrak diren beste gailu

elektronikoetara, hala nola taupada-markagailuak edo gailu medikoak. Gailu honek Narrow Band irrati-maiztasuna erabiltzen du, giza osasunerako segurua dena, bere emisioa legez baimendutako mugen barruan dagoelako. Baina EN50385:2017 araudiak ezarritako jarraibideak jarraituz, gailua 11 cm baino gehiagoko distantzian erabili behar da edozein pertsonatik. Gailu honek beroa sor dezake noizean behin eta erabilera jarraituan. Horregatik, ez manipulatu pila bero dagoenean eta gomendatzen dugu 5 minutu itxarotea berari heltzeko. Baliza argitsu honen erabilerak ez du salbuesten ibilgailuaren larrialdi argiak erabiltzetik larrialdi hipotetiko batean. Baliza honek erabiltzailea ibilgailutik irtetea saihesten du seinaleztatzeko. Baina erabiltzailea irteten bada, gogorarazten dugu islatzaile txalekoa janztea eta bidearen mugen kanpoan egotea derrigorrezkoa dela.

ARAUDIA ETA ZIURTAGIRIA

Gailu hau Espainian homologatuta dago UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 araudiaren arabera ziurtatutako laborategi batek, V16 motako larrialdietarako aurreseinaleztapen gailu gisa, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorraren XI. Eranskinean jasotzen den bezala, 159/2021 eta 1030/2022 Errege Dekretuek aldatuta. LED GPS balizaren ziurtagiria DGT webgune ofizialean kontsultatu eta egiaztatzeko eskuragarri dago: www.dgt.es

BERMEA

LED GPS balizak material edo fabrikazio akatsen berme mugatua du, erabiltzaileak produktua erosi zuenetik 3 urteko epea estaltzen duena, 9V pilaren iraungitze data berean markatuta dagoen salbuespenarekin. Berme hau jatorrizko erosketa faktura eta ID zenbakia (6) aurkeztuz soilik erreklamatu daiteke.

Bermeak ez ditu estaltzen balizaren osagaien ohiko higadurak eragindako kalteak, balizaren erabilera desegokia edo okerra, balizari eragindako kolpeak, gailuaren instalazio okerra, baimenik gabe egindako aldaketak edo konponketak.

EDUKIA

1 LED GPS baliza, 1 erabiltzaile eskuliburua, 1 aurrez instalatutako 9V pila (6LR61).

ESPEZIFIKAZIO TEKNIKOAK

Babesa: IP54	Argiztapena: 360° y ardatza / ±8° x ardatza
Erresistentzia: 180Pa	Maiztasuna: 0,8-1Hz
Eragiketa tenperatura: -10°C/+50°C	Kolorea: Auto horia
Hornidura: 1 9V pila (6LR61)	Autonomia: 2,5h

Galderarik baduzu, bidali mezu elektroniko bat: info@vika1.com

LED GPS

vika

Conectada con Telefónica Tech