LED GPS


Ligue o seu baliza


inspide.

Multilingual manuals

vika

MANUAL DO UTILIZADOR (PT)





INTRODUÇÃO

Muito obrigado por adquirir LED GPS. Este é um dispositivo de pré-sinalização de emergência homologado de acordo com a normativa espanhola vigente, de uso legal desde julho de 2021 e obrigatório na Espanha a partir de janeiro de 2026. Este dispositivo está projetado para evitar que o condutor saia do veículo para sinalizar sua posição com o triângulo durante uma parada de emergência. Esta baliza pode ser utilizada na Espanha como alternativa legal aos triângulos de emergência desde 2021.

FUNCIONAMENTO

A baliza está projetada para emitir potentes flashes que alertam visualmente os outros usuários da via onde se encontra. Ao mesmo tempo, seu LED GPS comunicará a posição exata do veículo ao serviço DGT3.0, que a transmitirá aos outros condutores através de meios digitais e do sistema de alertas LINCE.

Ligar e desligar o dispositivo:

1- Pressione o botão (1) para ativar a baliza. Esta começará a emitir flashes

2- Coloque a baliza na parte mais alta do seu veículo para que possa ser vista pelos outros usuários da via por onde circula. Se não puder fazer isso, tente colocar a baliza no lugar mais visível possível

3- Após 100 segundos de sua ativação, o dispositivo conectará automaticamente com o Ponto de Acesso Nacional (NAP), que enviará as mensagens ao sistema DGT3.0

4- . Quando a situação de emergência terminar, pressione novamente o botão superior (1) para desligar o dispositivo. Neste momento, uma última mensagem será enviada ao DGT3.0 para comunicar a desativação da baliza

Verificação do estado da bateria:

1- Pressione o botão superior (1) por mais de 3 segundos

2- Os LEDs se iluminarão informando o nível de carga da bateria:

- 6 LEDs: nível de carga alta
- 4 LEDs: nível de carga média
- 2 LEDs: nível de carga baixa
- 0 LEDs: bateria sem carga

CONECTIVIDADE

Visitando o site www.validatuv16.com ou digitalizando o código QR Inspide poderá registrar-se e obter serviços adicionais para a baliza em seu telefone móvel ou no próprio site da Inspide.

MANUTENÇÃO

Guarde o dispositivo em um lugar seguro dentro do veículo, facilmente acessível desde a posição do condutor. Este lugar deve estar protegido da luz solar direta e afastado de fontes de calor e/ou umidade. Por tratar-se de um dispositivo luminoso, deverá manter a tulipa (2) sempre limpa e protegida de possíveis golpes e arranhões. A tulipa não pode ser limpa com produtos abrasivos. Evite guardar outros objetos em contato direto com a baliza para evitar ativações involuntárias. A baliza LED GPS pode ser instalada sobre um suporte metálico adesivo para utilizar a baliza sobre superfícies não ferromagnéticas (suporte não incluído). Para proteger a baliza, recomendamos adquirir o estojo da baliza LED GPS.

Mais informações em: www.led-gps.com

COMUNICAÇÃO E DADOS

LED GPS incorpora uma e-sim gerida pela Telefónica Tech e um módulo de comunicações NBIoT / GNSS. O serviço de comunicação da Telefónica está incluído no preço de compra do produto por um período de 13 anos a partir da fabricação do dispositivo e sem nenhuma limitação de dados. O vencimento deste serviço está marcado na base da baliza e na embalagem. O período do serviço é ampliável. Esta ampliação pode ser contratada através do site www.led-gps.com. Para isso, é imprescindível fornecer o número de ID que se encontra na base (6). O envio das mensagens é realizado de maneira anônima, nenhum dado pessoal do usuário será fornecido ao serviço DGT3.0 ou aos outros condutores com a baliza ativada.

AVISO DE SEGURANÇA

Antes do primeiro uso, leia cuidadosamente este manual e siga as indicações do fabricante. Guarde este manual em lugar seguro para futuras consultas. Este manual pode ser modificado sem aviso prévio. Se desejar acessar as informações atualizadas deste manual, visite o site www.led-gps.com.

Este dispositivo não é um brinquedo e não deve ser utilizado nem manipulado por menores de idade sem a supervisão de um adulto. Este dispositivo deve ser utilizado apenas nas situações para as quais foi projetado, respeitando sempre a legalidade vigente. O uso indevido do dispositivo pode gerar sanções econômicas ou penais. Este dispositivo está projetado para operar na Espanha, através do serviço de comunicação oferecido pela Telefónica, conectando-se com o Ponto de Acesso Nacional (NAP). Portanto, se viajar fora da Espanha, deverá consultar qual sistema de sinalização de perigo é utilizado em cada país por onde vai circular

para cumprir assim com a normativa de trânsito de cada um. Este produto contém ímãs (5), por isso não deve ser aproximado de outros dispositivos eletrônicos sensíveis às radiações magnéticas, como marcapassos ou aparelhos médicos. Este dispositivo utiliza a radiofrequência Narrow Band que resulta segura para a saúde humana, pois sua emissão está dentro dos limites legais permitidos. Mas seguindo as indicações dispostas na normativa EN50385:2017, o dispositivo deve ser utilizado a uma distância superior a 11 cm de qualquer pessoa. Este dispositivo pode gerar calor de maneira pontual e durante um uso continuado. Portanto, não manipule a bateria enquanto estiver quente e recomendamos esperar 5 minutos antes de acessar a ela. O uso desta baliza luminosa não exime de utilizar também as luzes de emergência do próprio veículo durante uma hipotética parada de emergência. Esta baliza evita que o usuário saia do veículo para sinalizá-lo. Mas se o usuário sair, lembramos que é obrigatório vestir um colete refletor e manter-se fora dos limites da via.

NORMATIVA E CERTIFICAÇÃO

Este dispositivo está homologado na Espanha por um laboratório certificado de acordo com a normativa UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 como sinal de pré-sinalização de emergência do tipo V16, tal como se recolhe no Anexo XI do Regulamento Geral de Veículos, modificado pelos Reais Decretos 159/2021 e 1030/2022.

O certificado da baliza LED GPS está disponível para consulta e verificação no site oficial da DGT: www.dgt.es

GARANTIA

A baliza LED GPS tem uma garantia limitada por defeitos de materiais ou fabricação que cobre um período de 3 anos desde a compra do produto por parte do usuário, com exceção da bateria 9V cujo vencimento está marcado na própria bateria. Esta garantia só poderá ser reclamada apresentando a fatura de compra original e o número de ID (6).

A garantia não cobre os danos produzidos pelo desgaste habitual dos componentes da baliza, o mau uso ou uso indevido da baliza, golpes ocasionados à baliza, a instalação incorreta do dispositivo, as modificações ou reparações realizadas sem autorização.

CONTEÚDO

1 baliza LED GPS, 1 manual de usuário, 1 bateria 9V (6LR61) pré-instalada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Proteção: IP54	Iluminação: 360° eixo y / ±8° eixo x
Resistência: 180Pa	Frequência: 0,8-1Hz
T. operação: -10°C/+50°C	Cor: Amarelo auto
Alimentação: 1 bateria 9V (6LR61)	Autonomia: 2,5h

Se tiver alguma dúvida, envie um e-mail para: info@vika1.com

vika · Conectada con Telefónica Tech